



KW	HP	TYPE		rpm	$\eta\%$	cos $\phi$	In (A) 400V 50Hz	$\frac{I_s}{I_n}$	Cn (Nm)	$\frac{C_s}{C_n}$	$\frac{C_{max}}{C_n}$	W (Kg)	Cf (Nm)
----	----	------	--	-----	----------	------------	------------------------	-------------------	---------	-------------------	-----------------------	--------	---------

6 poles - 1000 rpm

0,09	0,16	<b>6AT</b>	<b>63B-6</b>	840	42,0	0,61	0,51	3,5	1,02	2	2	4	3,5
0,12	0,16	<b>6AT</b>	<b>63B-6</b>	850	45,0	0,62	0,6	3,5	1,4	2,0	2,0	5	3,5
0,18	0,25	<b>6AT</b>	<b>71A-6</b>	880	56,0	0,66	0,7	4,0	2,0	1,6	1,7	6	5,5
0,25	0,34	<b>6AT</b>	<b>71B-6</b>	900	59,0	0,70	0,9	4,0	2,7	2,1	2,2	7	5,5
0,37	0,5	<b>6ATH</b>	<b>71B-6</b>	890	61,0	0,69	1,3	4,0	4,0	2,0	2,1	7	5,5
0,37	0,5	<b>6AT</b>	<b>80A-6</b>	900	62,0	0,70	1,2	4,0	3,9	1,9	1,9	8	11
0,55	0,75	<b>6AT</b>	<b>80B-6</b>	900	67,0	0,72	1,7	4,0	5,8	2,0	2,3	10	11
0,75	1	<b>6ATH</b>	<b>80B-6</b>	900	68,0	0,72	2,2	4,0	8,0	2,0	2,3	11	11
0,75	1	<b>6AT</b>	<b>90S-6</b>	920	69,0	0,72	2,2	5,5	7,8	2,2	2,2	12	12
1,1	1,5	<b>6AT</b>	<b>90L-6</b>	925	72,0	0,73	3,0	5,5	11,4	2,2	2,2	15	12
1,5	2	<b>6AT</b>	<b>100L-6</b>	945	74,0	0,76	3,9	6,0	15,2	2,2	2,2	19	21
2,2	3	<b>6AT</b>	<b>112M-6</b>	955	78,0	0,76	5,4	6,0	22,0	2,2	2,2	25	22
3	4	<b>6AT</b>	<b>132S-6</b>	960	79,0	0,76	7,2	6,5	29,9	2,0	2,0	36	23
4	5,5	<b>6AT</b>	<b>132MA-6</b>	960	80,5	0,76	9,4	6,5	39,8	2,0	2,0	45	23
5,5	7,5	<b>6AT</b>	<b>132MB-6</b>	960	83,0	0,77	12,4	6,5	54,7	2,0	2,0	56	23
7,5	10	<b>6ATH</b>	<b>132MB-6</b>	960	85,0	0,77	16,5	6,5	74,7	2,0	2,0	60	23
7,5	10	<b>7AT</b>	<b>160M-6</b>	970	86,6	0,77	16,2	5,6	73,9	2,0	2,6	103	50
11	15	<b>7AT</b>	<b>160L-6</b>	970	87,6	0,78	23,2	5,8	108,3	2,1	2,4	121	50
15	20	<b>7AT</b>	<b>180L-6</b>	970	89,0	0,81	30,1	5,7	147,7	2,0	2,4	173	50

**ELVEM S.R.L.**

Phone: (+39) 0424.513972 - (+39) 0424.35410 - Fax: (+39) 0424.35405

[www.elvem.it](http://www.elvem.it)