



KW	HP	TYPE		rpm	$\eta\%$	cos $\phi$	In (A) 400V 50Hz	$\frac{I_s}{I_n}$	Cn (Nm)	$\frac{C_s}{C_n}$	$\frac{C_{max}}{C_n}$	W (Kg)	Cf (Nm)
8 poles - 750 rpm													
0,09	0,12	<b>6ATK</b>	<b>71A-8</b>	680	48,0	0,56	0,48	3	1,26	1,5	1,7	6	12
0,12	0,16	<b>6ATK</b>	<b>71B-8</b>	690	51,0	0,59	0,6	2,7	1,7	1,6	1,7	7	12
0,18	0,25	<b>6ATK</b>	<b>80A-8</b>	680	51,0	0,61	0,8	2,8	2,5	1,5	1,7	10	16
0,25	0,34	<b>6ATK</b>	<b>80B-8</b>	680	56,0	0,61	1,1	2,7	3,5	1,6	2,0	11	16
0,37	0,5	<b>6ATK</b>	<b>90S-8</b>	680	63,0	0,63	1,4	2,8	5,2	1,6	1,8	15	20
0,55	0,75	<b>6ATK</b>	<b>90L-8</b>	680	66,0	0,65	1,9	3,0	7,7	1,6	1,8	17	20
0,75	1	<b>6ATK</b>	<b>100LA-8</b>	710	66,0	0,67	2,5	3,5	10,1	1,7	2,1	18	40
1,1	1,5	<b>6ATK</b>	<b>100LB-8</b>	710	72,0	0,69	3,2	3,5	14,8	1,7	2,1	20	40
1,5	2	<b>6ATK</b>	<b>112M-8</b>	710	74,0	0,68	4,3	4,2	20,2	1,8	2,1	26	60
2,2	3	<b>6ATK</b>	<b>132S-8</b>	720	75,0	0,71	6,0	5,5	29,2	2,0	2,0	36	90
3	4	<b>6ATK</b>	<b>132M-8</b>	720	77,0	0,73	7,7	5,5	39,8	2,0	2,0	45	90
4	5,5	<b>7ATK</b>	<b>160MA-8</b>	730	81,6	0,73	9,7	4,4	53,1	2,2	2,5	90	200
5,5	7,5	<b>7ATK</b>	<b>160MB-8</b>	720	83,3	0,74	12,9	5,0	73,0	2,2	2,4	102	200
7,5	10	<b>7ATK</b>	<b>160L-8</b>	720	85,9	0,75	16,8	5,7	99,5	2,1	2,3	122	200
11	15	<b>7ATK</b>	<b>180L-8</b>	720	87,8	0,75	24,1	5,6	144,0	2,3	2,5	150	200
15	20	<b>7ATK</b>	<b>200L-8</b>	730	88,3	0,76	32,3	5,5	496,3	2,1	2,4	212	300/400
18,5	25	<b>7ATK</b>	<b>225S-8</b>	730	90,2	0,76	39,0	5,6	242,1	2,2	2,6	285	600
22	30	<b>7ATK</b>	<b>225M-8</b>	730	90,8	0,78	44,8	5,4	284,0	2,1	2,4	385	600

**ELVEM S.R.L.**

Phone: (+39) 0424.513972 - (+39) 0424.35410 - Fax: (+39) 0424.35405

[www.elvem.it](http://www.elvem.it)